PRODUCT TECHNICAL DATASHEET E80/TX54R/2



| CODE | BESCHREIBUNG | | STUCK/PALETT E |
|---|--|-----------------|-------------------|
| E80/TX54R/2 | Funksteuerung mit Festcode 433,92 MHz, 4 Kanäle, mit Kopierfunktion. | | 10 |
| TECHNISCHE PRO | DUKTEIGENSCHAFTEN | | |
| Standard-Stromversorgung | | 3V DC | |
| Absorption | | 12mA | |
| Betriebssicherheit | | -10+55 C° | |
| Anzahl Kanäle | | 4 | |
| Kodierung | | Festcode | |
| Modulation | | AM/ASK | |
| Trägerfrequenz | | 433.92MHz | |
| Anzahl Kombination | nen | 65536 | |
| Arten von klonbaren Festcodes | | - | |
| Anzahl Bits des Erkennungscodes | | - | |
| Anzahl der übertragenen Bits | | - | |
| Kopierfunktion | | Ja | |
| Maximale Entfernung im freien Feld | | 150m | |
| Batterie | | Mod "CR2032" 3V | |
| Maximale Produktgröße in mm (L x W x H) | | 38 x 68 x 11 | |
| Produktgewicht verp | packt (Kg) | 0,03 | |
| Anzahl der Kartons pro Palette/box | | 10 | |



STÜCK/PALETT

MAßE



